Procedimento para programar o horário de verão no relógio PrintPoint II e MiniPrint

Este procedimento só é válido para as empresas que utilizam o relógio conectado a rede e também para que a configuração seja efetuada com sucesso deve-se realizar este procedimento antes da data em que será iniciado o horário de verão.

OBS: O horário de verão tem inicio no dia 20/10/2013 e o fim no dia 16/02/2014.

➢ Abra o sistema DMP REP e clique em Arquivos → Configurações PrintPoint II
[™] DMP REP - Versão: 8.00.0012</sup>



Clique na guia Config. Hr. Verão / Impress.

Ingi DIMP REP - Versao: 8.01.0001	A AN A I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Arquivos Comunicação Relatório Utilitário A	uda	
Cartões Espelhos Apuração Feriado	Tan and a sir	
	Configurações PrintPoint II	
	Lieral lipos de Leitura Config. Hr. Verão / Impress.	
	Avanço Início Fin	
	© Pequeno 20/10/2013 15/02/2014	
	C Médio	
	- Time de Certe	
	Parcial	
	C Total	
	Obter configurações do relógio Confirmar Fechar	
11-25 16/10/2012 Dimas de Melo Pimente 9	isteman de Poetre e Anester Lide Versão 9.01.0001 Reis obter sinda mensione 51	
C:\Clientes\Isca Tecnologia\DIMEP.Mdb		
		PT 🚎 🔺 🖂 .ail 🌗 11:35

Altere as opções em Horário de Verão, colocando o Inicio, o dia que irá começar horário de verão (20/10/2013) e Fim que será o dia em que terminara o horário de verão, (15/02/2014, pois teremos que indicar aqui um dia antes do término) feito as alterações clique em **Confirmar** para salvar as alterações e feche a janela de configurações do horário de verão.

Agora vamos enviar as configurações para o relógio Print Point II ou MiniPrint.



Com o relógio conectado volte novamente em Comunicação \rightarrow Print Point II / MiniPrint \rightarrow Inicialização Geral e clique em Enviar Config. Hr. Verão / Impress.

편 DMP REP - Versão: 8.00.0012					
Arquivos	Comunicação Relatório Utili	tário Ajuda			
	PrintPoint Li/M			1	
Cartões	PrintPoint 11 / MiniPrint	Pen Drive	Inicialização Geral 🔹 🕨	Data e Hora	1
			Coleta/Monitoração	Transmissão de Listas	
			Status	Exclusão de Listas	
			Importação de Templates	Enviar Supervisores	
				Enviar Limpeza de Supervisores	
				Enviar Dados do Empregador	
				Enviar Configurações Gerais	
				Enviar Config. Hr. Verão / Impress.	
				Exclusão Total de Templates	

Após o envio mostrará a mensagem como na imagem abaixo, significa que foi enviada a programação do horário de verão para o seu relógio.

🛃 Comunicação 🛛 🛛 🔀
Programações
🔽 Config. Hr. de Verão / Impressora
Relógio: REP
Programação enviada com sucesso para o relógio Relógio: REP

Caso surgir alguma dúvida entre em contato no suporte técnico da Dimep Sistemas de Ponto e Acesso.

(55)3313-6446